Signalisation des produits

SEQUENCES DE LED ET MELODIES

Serrures autonomes

Action	Signalisation
Accès autorisé avec un badge	Flash vert + bip
Accès refusé avec un badge Led	2 Flash rouge + 2 bips
Accès autorisé avec iwaClé	Flash bleu, led vert + bip
Accès refusé avec iwaClé	Flash bleu, 2 Led rouge + 2 bips
Configuration d’un produit par l’appli iwaGestion	Flash bleu, Flash vert, bip
Dissociation d’un produit par l’appli iwaGestion	Flash bleu, flash jaune
Serrure déjà en libre passage et accès par badge	Flash blanc si accès autorisé
Accès autorisé avec Niveau moyen de pile	led vert + bip + 2 flashs jaune
Accès autorisé avec Niveau faible de pile	led vert + bip + 2 flashs jaune
Déconnecter la pile et contacter Pollux	led rouge fixe

Contrôleur de porte connecté

Action	Signalisation
Signalisation par défaut	Blanc
Aucune signalisation	Non connecté au serveur
Accès autorisé avec un badge	led vert + bip

Accès refusé avec un badge Led	2 flash rouge + 2 bips
Accès autorisé avec iwaClé	Flash bleu, led vert + bip
Accès refusé avec iwaClé	Flash bleu, 2 Led rouge + 2 bips
Produit en libre passage	Flash Violet

- Lecteur mural

Signalisation par défaut	Blanc
Accès autorisé avec un badge	led vert + bip
Accès refusé avec un badge Led	2 flash rouge + 2 bips
Accès autorisé avec iwaClé	Flash bleu, led vert + bip
Accès refusé avec iwaClé	Flash bleu, 2 Led rouge + 2 bips
Produit en libre passage	Vert fixe
Problème d'alimentation	Tension alimentation insuffisante (inf à 9 V)

> Note : La signalisation sonore peut être désactivée par le logiciel, dans ce cas toutes les séquences sont exécutées sans le signal sonore

Révision #6
Créé 2025-07-11 10:21:36 UTC par Béatrice
Mis à jour 2026-01-05 14:08:41 UTC par Béatrice