

Signalisation des produits

SEQUENCES DE LED ET MELODIES

• Serrures autonomes

Action	Signalisation
Accès autorisé avec un badge	Flash vert + bip
Accès refusé avec un badge Led	2 Flash rouge + 2 bips
Accès autorisé avec iwakey	Flash bleu, led vert + bip
Accès refusé avec iwakey	Flash bleu, 2 Led rouge + 2 bips
Configuration d'un produit par l'appli iwadmin	Flash bleu, Flash vert, bip
Dissociation d'un produit par l'appli iwadmin	Flash bleu, flash jaune
Serrure déjà en libre passage et accès par badge	Flash blanc si accès autorisé
Accès autorisé avec Niveau moyen de pile	led vert + bip + 2 flashes jaune
Accès autorisé avec Niveau faible de pile	led vert + bip + 2 flashes jaune

• Contrôleur de porte connecté

Action	Signalisation
Signalisation par défaut	Blanc
Aucune signalisation	Non connecté au serveur
Accès autorisé avec un badge	led vert + bip
Accès refusé avec un badge Led	2 flash rouge + 2 bips
Accès autorisé avec iwakey	Flash bleu, led vert + bip

Accès refusé avec iwakey	Flash bleu, 2 Led rouge + 2 bips
Produit en libre passage	Flash Violet

• Lecteur mural

Signalisation par défaut	Blanc
Accès autorisé avec un badge	led vert + bip
Accès refusé avec un badge Led	2 flash rouge + 2 bips
Accès autorisé avec iwakey	Flash bleu, led vert + bip
Accès refusé avec iwakey	Flash bleu, 2 Led rouge + 2 bips
Produit en libre passage	Vert fixe

Note : La signalisation sonore peut être désactivée par le logiciel, dans ce cas toutes les séquences sont exécutées sans le signal sonore